

Блок преобразования с трансформатором БП-06

Основные технические данные и характеристики

Входное напряжение, В, не более.....	30
Выходные напряжения, В, не более	30; 70; 100
Полоса частот, Гц, в диапазоне	20 ÷15000
Максимальная выходная мощность, Вт.	200
КПД, %, не менее	94
Ток холостого хода при входном напряжении 30 В, мА, не более	20
Габаритные размеры, мм, не более	160x305x105
Масса изделия, кг, не более	4,5

Комплект поставки

Блок преобразования с трансформатором, шт.	1
Паспорт, экз.	1

Схема подключения

